

Set Top Box beállítási útmutató „KAON” típushoz

Az digitális csatornák lekereséséhez ad segítséget a következő beállítás.

- A készüléket bekapcsolva nyomjuk meg a távirányítón a „Menü” gombot. Ezután a „Főmenüben” válasszuk a „Rendszerbeállítások” menüpontot.
- A felugró „Jelszó” ablakba írjunk négy darab nullát „0000”-t.
- Ezt követően nyomjunk meg kétszer a távirányítón az „OK” gombot. Ezzel a készülék törli az eddigi összes beállításokat és alaphelyzetbe áll.

- A set-top-box megjelenít egy menüt, amelyen először a készülék nyelvét, hangját és a feliratok nyelvét kell megadni. Ehhez a set-top-box távirányítóját használja. Fel-le nyilak, állítsa magyar nyelvre és nyomja meg az „OK” gombot. A „Helyi idő” menüpontban válassza ki a „GMT +1:00” értéket és nyomja meg az „OK” gombot.

- Ezt követően válassza ki az „Automatikus keresés” menüpontot és nyomja meg az „OK” gombot.

- A következő paramétereket adja be a távirányítón a szám gombok segítségével:

Kezdő frekvencia:	274.000 MHz
Végfrekvencia:	850.000 MHz
Symbol Rate:	6875
Const.:	256 QAM

- Nyomjon egy „OK” gombot. Ezekkel a beállításokkal a készülék megkeresi a hálózaton set-top-box egységgel fogható műsorokat. **Ez eltart néhány percig.** A keresés végén nyomja meg kétszer az „OK” gombot így visszatér a fő képernyőre.

Amennyiben mégsem sikerült a fenti módszerrel beállítani a set-top-box készüléket, illetve további segítségre volna szüksége, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat. Telefonszámunk: 44/300-699.